ADJ ENCORE FR PRO COLOR - DMX TRAITS

CHANNEL									DMX VALUE	FUNCTION
3ch	4ch	7ch	10ch	14ch	17ch	19ch Ext	13ch	19ch Ext CMY		
		1	1	1	1	1			000 - 255	***Red,*** 0% to 100%
		2	2	2	2	2			000 - 255	***Green,*** 0% to 100%
		3	3	3	3	3			000 - 255	***Blue,*** 0% to 100%
		4	4	4	4	4			000 - 255	***Amber,*** 0% to 100%
		5	5	5	5	5			000 - 255	***Cyan,*** 0% to 100%
		6	6	6	6	6			000 - 255	***Lime,*** 0% to 100%
							1	1	000 - 255	***Cyan (CMY),*** 0% to 100%
								2	000 - 255	***Cyan Fine***
							2	3	000 - 255	***Magenta,*** 0% to 100%
								4	000 - 255	***Magenta Fine***
							3	5	000 - 255	***Yellow,*** 0% to 100%
								6	000 - 255	***Yellow Fine***
1	1			7	7	7	4	7	000 - 255	***Color Temperature,*** Linear 2400K - 8500K
				8	8	8	5	8		***Color Temperature Presets***
									000 - 023	No Function
									024 - 085	2400 - 8500K, see ***Color Temperature Presets*** section of this manual
									086 - 255	8500K
				9	9	9	6	9		***Color Wheel***
									000	Open
									001 - 060	Virtual Swatch Colors (see ***Virtual Colors*** section of this manual)
									061 - 179	Open
									180 - 201	Clockwise Color Scroll, fast to slow
									202 - 207	Stop
									208 - 229	Counter-Clockwise Color Scroll, slow to fast
									230 - 234	Open
									235 - 239	Random Slots Fast
									240 - 244	Random Slots Medium
									245 - 249	Random Slots Slow
									250 - 255	Open
					10	10	7	10		***Color Temperature Red to Green***
									000	No function
									001 - 255	Shift CT Red to Green

ADJ ENCORE FR PRO COLOR - DMX TRAITS

CHANNEL									DMX VALUE	FUNCTION
3ch	4ch	7ch	10ch	14ch	17ch	19ch Ext	13ch	19ch Ext CMY		
				10	11	11		11	000 - 255	***Color Macros,*** see ***Color Macros Chart*** section of this manual
										Shutter
									000 - 031	LEDs Off
									032 - 063	LEDs On
									064 - 095	Strobe Effect, slow to fast
	2		7	11	12	12	8	12	096 - 127	LEDs On
									128 - 159	Pulse Effect in Sequences
									160 - 191	LEDs On
									192 - 223	Random Strobe Effect, slow to fast
									224 - 255	LEDs On
2	3		8	12	13	13	9	13	000 - 255	***Dimmer Intensity,*** 0% to 100%
					14	14		14	000 - 255	***Dimmer Fine***
3	4	7	9	13	15	15	10	15	000 - 255	***Zoom,*** wide to narrow
						16		16	000 - 255	***Zoom Fine***
										Dim Modes
									000 - 020	Default to unit setting
									021 - 040	Standard
									041 - 060	Stage
									061 - 080	TV
									081 - 100	Architectural
									101 - 120	Theatre
									121 - 140	Stage 2
										Dimming Speed
					16	17	11	17	141	0.1 s
									142	0.2 s
									143	0.3 s
									144	0.4 s
									145	0.5 s
									146	0.6 s
									147	0.7 s
									148	0.8 s
									149	0.9 s
									150	1.0 s
									151	1.5 s

ADJ ENCORE FR PRO COLOR - DMX TRAITS

CHANNEL									DMX VALUE	FUNCTION
3ch	4ch	7ch	10ch	14ch	17ch	19ch Ext	13ch	19ch Ext CMY		
										Dimming Speed (continued)
									152	2.0 s
									153	3.0 s
									154	4.0 s
									155	5.0 s
					16	17	11	17	156	6.0 s
									157	7.0 s
									158	8.0 s
									159	9.0 s
									160	10.0 s
									161 - 255	Default to unit setting
										Dim Curves
									000 - 020	Square
									021 - 040	Linear
						18	12	18	041 - 060	Inv. Squa.
									061 - 080	S. Curve
									081 - 255	No function
										Special Functions
									000 - 010	Default LED Refresh Rate (1200 Hz)
									011	900 Hz
									012	910 Hz
									013	920 Hz
									014	930 Hz
									015	940 Hz
									016	950 Hz
			10	14	17	19	13	19	017	960 Hz
									018	970 Hz
									019	980 Hz
									020	990 Hz
									021	1000 Hz
									022	1010 Hz
									023	1020 Hz
									024	1030 Hz
									025	1040 Hz
									026	1050 Hz

ADJ ENCORE FR PRO COLOR - DMX TRAITS

CHANNEL								DMX VALUE	FUNCTION
3ch	4ch	7ch	10ch	14ch	17ch	19ch Ext	13ch	19ch Ext CMY		
									Special Functions (continued)
									027 1060 Hz
									028 1070 Hz
									029 1080 Hz
									030 1090 Hz
									031 1100 Hz
									032 1110 Hz
									033 1120 Hz
									034 1130 Hz
									035 1140 Hz
									036 1150 Hz
									037 1160 Hz
									038 1170 Hz
									039 1180 Hz
									040 1190 Hz
									041 1210 Hz
									042 1220 Hz
			10	14	17	19	13	19	043 1230 Hz
									044 1240 Hz
									045 1250 Hz
									046 1260 Hz
									047 1270 Hz
									048 1280 Hz
									049 1290 Hz
									050 1300 Hz
									051 1310 Hz
									052 1320 Hz
									053 1330 Hz
									054 1340 Hz
									055 1350 Hz
									056 1360 Hz
									057 1370 Hz
									058 1380 Hz
									059 1390 Hz
									060 1400 Hz

ADJ ENCORE FR PRO COLOR - DMX TRAITS

CHANNEL									
3ch	4ch	7ch	10ch	14ch	17ch	19ch Ext	13ch	19ch Ext CMY	DMX VALUE	FUNCTION
										Special Functions (continued)
									061	1410 Hz
									062	1420 Hz
									063	1430 Hz
									064	1440 Hz
									065	1450 Hz
									066	1460 Hz
									067	1470 Hz
									068	1480 Hz
									069	1490 Hz
									070	1500 Hz
									071	2500 Hz
									072	4000 Hz
			10	14	17	19	13	19	073	5000 Hz
									074	6000 Hz
									075	10 KHz
									076	15 KHz
									077	20 KHz
									078	25 KHz
									079	Disable LED Refresh Rate
									080 - 089	Zoom Reset
									090 - 099	No function
									100 - 105	Fan Mode Low
									106 - 111	Fan Mode High
									112 - 117	Fan Mode Auto
									118 - 255	No function