ELIMINATOR ROTO BLADE - DMX TRAITS

MODE/CHANNELS		VALUES	FUNCTION
17Ch	31Ch		
1	1		**X Axis**
		000 - 255	0° to 540°
2	2		**XY Axis Speed**
		000 - 255	Fast to slow
3	3		**Y Axis**
		000 - 255	0° to 180°
	4		**Y Axis, Light Pod 1**
		000 - 255	0° to 180°
	5		**Y Axis, Light Pod 2**
		000 - 255	0° to 180°
	6		**Y Axis, Light Pod 3**
		000 - 255	0° to 180°
	7		**Y Axis, Light Pod 4**
		000 - 255	0° to 180°
	8		**Y Axis, Light Pod 5**
		000 - 255	0° to 180°
	9		**Y Axis, Light Pod 6**
		000 - 255	0° to 180°
4	10		**Y Axis Effect**
		000 - 014	No function
		015 - 029	Effect 1
		030 - 044	Effect 2
		045 - 059	Effect 3
		060 - 074	Effect 4
		075 - 089	Effect 5
		090 - 104	Effect 6
		105 - 119	Effect 7
		120 - 134	Effect 8
		135 - 149	Effect 9
		150 - 164	Effect 10
		165 - 179	Effect 11
		180 - 255	Effect 12
5	11		**Dimmer**
		000 - 255	Dark to bright
6	12		**Strobe**
		000 - 004	No function
		005 - 255	Slow to fast

ELIMINATOR ROTO BLADE - DMX TRAITS

MODE/CHANNELS		VALUES	FUNCTION
17Ch	31Ch		
7			**Beam Color**
		000 - 004	No function
		005 - 019	Red
		020 - 034	Green
		035 - 049	Blue
		050 - 064	Red Green
		065 - 079	Red Blue
		080 - 094	Blue Green
		095 - 109	White
		110 - 124	Red White
		125 - 139	Green White
		140 - 154	Blue White
		155 - 169	Red Green Blue
		170 - 255	Red Green Blue White
	13		**Beam, Red**
		000 - 255	Dark to light
	14		**Beam, Green**
		000 - 255	Dark to light
	15		**Beam, Blue**
		000 - 255	Dark to light
	16		**Beam, White**
		000 - 255	Dark to light
8			**Light Strip**
		000 - 004	No function
		005 - 019	Red
		020 - 034	Green
		035 - 049	Blue
		050 - 064	Red Green
		065 - 079	Red Blue
		080 - 094	Blue Green
		095 - 109	White
		110 - 124	Red White
		125 - 139	Green White
		140 - 154	Blue White
		155 - 255	Red Green Blue
	17		**Light Strip, Red**
		000 - 255	Dark to light

ELIMINATOR ROTO BLADE - DMX TRAITS

MODE/CHANNELS		VALUES	FUNCTION
17Ch	31Ch		
	18		**Light Strip, Green**
		000 - 255	Dark to light
	19		**Light Strip, Blue**
		000 - 255	Dark to light
9	20		**Light Strip Effect**
		000 - 004	No function
		005 - 012	Effect 1
		013 - 020	Effect 2
		021 - 028	Effect 3
		029 - 036	Effect 4
		037 - 044	Effect 5
		045 - 052	Effect 6
		053 - 060	Effect 7
		061 - 068	Effect 8
		069 - 076	Effect 9
		077 - 084	Effect 10
		085 - 092	Effect 11
		093 - 100	Effect 12
		101 - 108	Effect 13
		109 - 116	Effect 14
		117 - 124	Effect 15
		125 - 132	Effect 16
		133 - 140	Effect 17
		141 - 148	Effect 18
		149 - 156	Effect 19
		157 - 164	Effect 20
		165 - 172	Effect 21
		173 - 180	Effect 22
		181 - 188	Effect 23
		189 - 196	Effect 24
		197 - 204	Effect 25
		205 - 212	Effect 26
		213 - 220	Effect 27
		221 - 228	Effect 28
		229 - 236	Effect 29
		237 - 255	Effect 30

ELIMINATOR ROTO BLADE - DMX TRAITS

MODE/CHANNELS		VALUES	FUNCTION
17Ch	31Ch		
10	21		**Light Strip Effect Background Color**
		000 - 004	No function
		005 - 019	Red
		020 - 034	Green
		035 - 049	Blue
		050 - 064	Red Green
		065 - 079	Red Blue
		080 - 094	Blue Green
		095 - 109	White
		110 - 124	Red White
		125 - 139	Green White
		140 - 154	Blue White
		155 - 255	Red Green Blue
11	22		**Light Strip Effect Speed**
		000 - 255	Slow to fast
12			**Magic Ball Color**
		000 - 004	No function
		005 - 019	Red
		020 - 034	Green
		035 - 049	Blue
		050 - 064	Red Green
		065 - 079	Red Blue
		080 - 094	Blue Green
		095 - 109	White
		110 - 124	Red White
		125 - 139	Green White
		140 - 154	Blue White
		155 - 169	Red Green Blue
		170 - 255	Red Green Blue White
	23		**Magic Ball, Red**
		000 - 255	Dark to light
	24		**Magic Ball, Green**
		000 - 255	Dark to light
	25		**Magic Ball, Blue**
		000 - 255	Dark to light
	26		**Magic Ball, White**
		000 - 255	Dark to light

ELIMINATOR ROTO BLADE - DMX TRAITS

MODE/CHANNELS		VALUES	FUNCTION
17Ch	31Ch		
13	27		**Laser, Red**
		000 - 001	No function
		002 - 255	Dark to light
14	28		**Laser, Green**
		000 - 001	No function
		002 - 255	Dark to light
15	29		**Amber Light**
		000 - 001	No function
		002 - 255	Dark to light
16	30		**Macro**
		000 - 051	No function
		052 - 102	Auto 1
		103 - 153	Auto 2
		154 - 204	Auto 3
		205 - 255	Sound Control
17	31		**Reset**
		000 - 200	No function
		201 - 255	System reset, triggered in 3 seconds